

Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

LEDsert P7

Voor de ombouw van bestaande Lumiance Giotto 335 surface en een aantal afgeleiden daarvan is door ons de LEDsert P7 led module leverbaar.

De bestaande montageplaat met daarop de lichtbron, VSA en eventuele condensator demonteren en de nieuwe led module monteren. Als de kap geopend is dan is het enige waar gereedschap voor nodig is de elektrische aansluiting, de module is click & play.

De in Nederland geproduceerde led module is gemonteerd op een degelijk witte montageplaat waardoor goede warmteafvoer gewaarborgd is en dus een lange levensduur gegarandeerd. Vijf jaar garantie is dan ook vanzelfsprekend.

Ervaringen hebben geleerd dat de origineel aanwezige PL lichtbron en bijbehorende elektronica, door de jaren heen behoorlijk verouderen, waardoor frequente van storingen en noodzakelijke remplace toenemen. Toepassing van de LEDsert P7 verhelpt dit probleem en draagt daarnaast zorg voor een forse energiebesparing. Standaard is de module dimbaar uitgevoerd, dus als u nog meer energie wilt besparen, dan kan dat zonder problemen.

Door ombouw van het armatuur naar led kan het armatuur nog jaren lang dienst doen. Goed voor energieverbruik, de onderhoudskosten en..... het milieu.



Specificatie

Productnaam	LEDsert P7		
Lichtkleur led	3.000 K		
Levensduur led (L70)	50.000 uur		
Voltage	100 tot 240 Volt AC of DC		
CRI	> 82%		
Dimbaar	Ja, middels 1-10 Volt		
Type	LEDsert P7 19 Watt	LEDsert P7 22 Watt	LEDsert P7 27 Watt
Systeemvermogen	19,0 Watt	<u>21,5 Watt</u>	27,0 Watt
Powerfactor	> 0,97	> 0,98	> 0,99

Uitvoeringen

Optioneel is de module leverbaar in 4.000K of RGBW en voorzien van noodverlichting..

Afbeeldingen

